

COMET

CW-2400T

3回路、独立調光モード搭載

出力はそのままに、色温度の微調整、

閃光時間の切り換えが可能



デジタル!! 時代の光をコントロール

CW-2400T [003150]



- FULL～1/32までを1/10EVステップで、安定した出力と色温度を実現
- 各灯の出力を変えずに色温度を±100kづつ3ステップ調整調整、閃光時間 (Long・Short) の切り換えが可能
- コネクター感知方式の出力配分。各コネクターを独立調光
- 液晶表示の集中コントロールで視認性/操作性をアップ



CW-2400T 電源部

ACコード (5m) ×1、ホーンジャックタイプ・シンクロコード (5m) ×1

税込本体価格 806,400円 (本体価格 768,000円)

CW-2400T・2灯セット

- 003150 CW-2400T電源部 … 1
 013110 CAX-32ヘッド …… 2
 123313 ハロゲンランプ250W …… 2
 121100 CX-Cリフレクター (180φ) … 2
 121200 CX-Cリフ用プロテクター… 2
 025353 アンブレラ60ナイロン … 2
 122001 ポータブルスタンド4B … 2
 027005 CX延長コード (4m) … 1
 122409 スタンドケースM …… 1



税込セット価格 1,181,040円
 (セット価格 1,124,800円)

■ 主 な 仕 様

型 式	CW-2400T																			
定格電圧	100V±10%																			
ヒューズ定格	ストロボ:15A 2本、モデリング:8A 1本																			
出力コネクター数	3 (CXタイプコネクター)																			
最大出力	2400Ws																			
出力配分 (Ws)	出力配分は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより、下図のように配分されます。																			
		①	②	③		①	②	③												
1灯	2400	—	—		2灯	1200	1200	—												
1灯	—	1200	—		2灯	2000	—	400												
1灯	—	—	400		2灯	—	800	400												
					3灯	1200	800	400												
充電時間 (秒)	<table><tr><td>充電モード</td><td>50Hz</td><td>60Hz</td></tr><tr><td>クイック (Q)</td><td>3.2</td><td>2.9</td></tr><tr><td>スロー (S)</td><td>5.4</td><td>5.2</td></tr></table> 充電時間は使用するAC電源の周波数によって異なります。								充電モード	50Hz	60Hz	クイック (Q)	3.2	2.9	スロー (S)	5.4	5.2			
充電モード	50Hz	60Hz																		
クイック (Q)	3.2	2.9																		
スロー (S)	5.4	5.2																		
ストロボ調光方式	3回路独立シリーズカット調光																			
ストロボ調光範囲	FULL～1/32 1/10EVステップ																			
許容色温度変化範囲	100K以内																			
出力表示	デジタル表示																			
モデリング調光	<table><tr><td>1. (VARI)</td><td>※出力連動調光</td><td>※モデリングランプはストロボ出力2400Wsのとき</td></tr><tr><td>2. (OFF)</td><td>消灯</td><td>100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して</td></tr><tr><td>3. (CONST)</td><td>100%点灯</td><td>調光します。</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1/16以下は1/16の光量で一定</td></tr></table>								1. (VARI)	※出力連動調光	※モデリングランプはストロボ出力2400Wsのとき	2. (OFF)	消灯	100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して	3. (CONST)	100%点灯	調光します。			1/16以下は1/16の光量で一定
1. (VARI)	※出力連動調光	※モデリングランプはストロボ出力2400Wsのとき																		
2. (OFF)	消灯	100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して																		
3. (CONST)	100%点灯	調光します。																		
		1/16以下は1/16の光量で一定																		
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2																			
シンクロ電圧	DC12V																			
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)																			
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)																			
不発光警報	該当する出力表示点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作をすると警報が出ます。																			
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音																			
クーリングファン	内蔵																			
寸 法	286 (W) × 198 (D) × 298 (H) mm																			
重 量	9.4kg																			

●色温度、閃光時間の選択幅は、調光位置により制約があります。

推奨ヘッド

CW-2400Tの機能、色温度の微調整、閃光時間の切り換えを
 CAX-32ヘッド [013110] 最良に生かすには、CAX-32ヘッドをご使用ください。

COMET®

コメット株式会社

本社/〒102-0071 東京都千代田区富士見1-4-6 TEL.03-3264-8621 FAX.03-3264-8624
 E-メール mail@comet-net.co.jp インターネットホームページ http://www.comet-net.co.jp

札幌営業所	〒064-0805	札幌市中央区南5条西12丁目	TEL.011-561-2488	FAX.011-563-2620
仙台営業所	〒981-8003	仙台市泉区南光台4-29-25 サンエイバウム101	TEL.022-727-6521	FAX.022-727-6523
東京営業所 営業課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 コマーシャル課	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
東京営業所 デジタルイメージ	〒135-0023	東京都江東区平野2-16-20	TEL.03-5245-3831	FAX.03-5245-3835
名古屋営業所	〒464-0075	名古屋市中千種区内山3-1-1 桜通内山ビル1F	TEL.052-735-9077	FAX.052-735-9088
大阪営業所 営業課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-0671	FAX.06-6536-4020
大阪営業所 コマーシャル課	〒550-0015	大阪市西区南堀江2-9-22	TEL.06-6536-1667	FAX.06-6536-4020
広島営業所	〒730-0831	広島市中区江波西1-7-16 リラハイツ	TEL.082-293-0075	FAX.082-293-0076
福岡営業所 営業課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1202	FAX.092-411-1209
福岡営業所 コマーシャル課	〒812-0042	福岡市博多区豊2-1-4	TEL.092-411-1254	FAX.092-411-1209
海外事業部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3264-8692	FAX.03-3264-6385
ストロボクリニック本部	〒102-0071	東京都千代田区富士見1-4-6	TEL.03-3234-5081	FAX.03-3234-1356