

# COMET

## ILS-444 FS-LM ILS-444 FS

最上級の精度と速度へ



# 色温度の変化が少ない、秒間10コマの高速チャージストロボ。



デジタル撮影に最適な FULL(400Ws) ~ 1/128(3.1Ws) までのワイドな調光範囲に加え  
充電時間は FULL で約 1.2 秒の高速チャージ。

RSミニレシーバー(別売)を接続することで無線シンクロでの撮影も可能に。

- 400Ws×3 回路 独立調光で、各灯を自在にライティング。
- マスターバリエーターにより比率を変えずに全体調光が可能。
- 誤差は ±150K 以内。光量増減に伴う色温度の変化を最小に。
- ディスチャージ機能で空発光不要。
- 見やすく操作しやすいデジタル表示。
- オートエイジング機能で、コンデンサーの寿命と安全性を向上。
- 安全ロックスイッチを採用。一度設定した光量設定値を確実にキープ。

ライティングメモリー機能搭載  
10パターンのライティングを記憶

## ILS-444FS-LM



ILS-444FS-LM  
001251  
JAN 4582278086413

税込価格 601,700円 (547,000円)  
※RSミニレシーバー、ILS-リモコン RC-T2は別売

スタジオタイプ電源部のベーシックモデル

## ILS-444FS



ILS-444FS  
001250  
JAN 4582278085775

税込価格 537,900円 (489,000円)  
※RSミニレシーバーは別売

※( )内は税別価格です。

## 10パターンのライティングメモリー機能

ILS-444FS-LM

ILS-444FS-LM は撮影の目的に合ったライティングを最大で10パターンメモリーする事が可能です。  
メモリーされたライティングデータを瞬時に再現する事ができます。  
(以下の写真とライティング図は、ILS-444FS-LM を2台使用し、6灯をスタジオに設置した場合のライティングパターンです。)



## ライティングパターンの呼び出し

ILS-444FS-LM

ILS-444FS-LMは、ILS-リモコン RC-T2(別売)を使用する事により、登録されたライティングパターンをワイヤレスで呼び出す事ができます。

- ① メモリー No. 表示
- ② メモリーセットスイッチ
- ③ メモリー ON/OFF スイッチ
- ④ メモリー呼び出しスイッチ (MEMORY)
- ⑤ スタジオセレクトスイッチ
- ⑥ リモコン受信部



## 省スペース設計

ILS-444FS-LM ILS-444FS

既存の電源棚に2台置きが可能。  
狭いスペースでも設置できます。



	ILS-444FS-LM	ILS-444FS
品名	ILS-444FS-LM 電源部	ILS-444FS 電源部
型式	ILS-444FS-LM	ILS-444FS
定格電圧	AC100V ±10% 50 / 60Hz	
ブレーカー容量	QUICK: 20A SLOW: 10A	
ヒューズ定格	ストロボ: 12A×3 モデリングランプ: 3A	
最大出力	400Ws × 3回路	
充電時間	QUICK: 1.2秒 SLOW: 3.2秒 (50/60Hz)	
出力灯数	3灯 (Sタイプ)	
出力表示	デジタル表示	
各灯スイッチ	ストロボ、モデリングランプをON / OFF	
ストロボ調光方式	電圧調光・シリーズカット調光	
各灯調光バリエーター	FULL (400Ws) ~ 1/128 (3.1Ws) 1/6EVステップ又は1EVステップ(押し直し)	
マスター調光バリエーター	1 / 6EVステップ又は1EVステップにて、 いずれかの出力値が最大または最小に達するとストップ	
モデリング調光モード	連動調光 (VARI) / コンスタント (CONST)	
モデリングスイッチ	各灯モデリングスイッチ ON のとき、マスターモデリングランプスイッチで 全灯一括 ON / OFF	
モデリングランプ定格	1回路最大 100W 総合計 300W	
	連続発光回数	1秒間に10回発光可能 (調光 = 1/128)
	メモリー数	10パターン
	リモートコントロール	メモリー呼び出し / テスト発光
	シンクロソケット	フロントパネル ホーンジャックタイプ×1 / リアパネル ピンジャック×2
	シンクロ電圧	DC12V
	フォトセル	内蔵
	無線シンクロ	RSミニレシーバー接続コネクター×1
	スリープモード	フォトセル (P.CELL) / RSミニレシーバー (RS) / OFF
	オートエージング機能	メインスイッチONで約20秒間作動
	ディスチャージ機能	内蔵
	発光モード	使用発光部ごとの調光データ内蔵
	発光回数カウンター	内蔵
	サウンドモード	充電中音 / 充電完了音 / OFF
	不発光警報	当該出力表示点滅とブザー連続音
	過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザー連続音
	クーリングファン	内蔵
	スタジオコントロールボックス	ILS-SCB D/M
	寸法	222 (w) × 164 (h) × 350 (d) mm
	重量	6.88 kg
		6.85 kg

○本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。なお、この仕様は2017年6月現在のものです。

ILS-444FS-LM



〈付属品〉

ACコード 3.5m	1本
アースコード 0.8m	1本
シンクロコード 0.8m (ピンジャックタイプ)	1本
シグナルコード 1m (ILS-D用)	1本
ヒューズ 12A (ストロボ用)	3本
ヒューズ 3A (モデリング用)	1本
ライティングデータリスト (ILS-444FS-LMのみ)	5枚

別売品

ライティングメモリーを専用リモコンでイージーアクセス

ILS-444FS-LM



ILS-444FS-LM 電源部のライティングメモリー (1~10) の呼び出しとテスト発光を、カメラ位置にしながらコントロールできます。  
※ILS-444FS はリモコンによる操作はできません。

ILS-リモコン RC-T2

122703  
JAN 4582278083535

税込価格 13,420 円 (12,200 円)

スタジオタイプ S-6ヘッドを推奨

ILS-444FS-LM ILS-444FS



S-6ヘッド

13122  
JAN 4582278071143

税込価格 113,300 円 (103,000 円)

ワイヤレスシンクロ装置で、スタジオ内はコードレスでスッキリ

ILS-444FS-LM ILS-444FS



RSミニレシーバーをストロボ本体の専用コネクターに接続する事で、RS-発信器による無線シンクロに対応。

RS ミニレシーバー

232029  
JAN 4582278085652

税込価格 8,800 円 (8,000 円)



カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送りストロボを発光させます。

電波法認証番号 005WWCA0387

RS-発信器

232025  
JAN 4582278084136

税込価格 25,300 円 (23,000 円)

**COMET®**

コメット株式会社

本社：〒174-0063 東京都板橋区前野町3-47-1 TEL. 03-5916-5785 FAX. 03-5916-5872  
【E-メール】 mail@comet-net.co.jp 【URL】 https://www.comet-net.co.jp