

Generators

電源部

ハンディタイプ

Handy Type CAPA-2400CQ

2400Wsのフルチャージ1.2秒という驚異のスピードに加え、
FULL~1/512、2回路調光、2回路独立の色温度調整といった
プロの要求を満たす機能を多数搭載
ストロボの新境地を拓くフラッグシップモデル



CAPA-2400CQ

[003087]

最大出力：2400Ws

コネクター数：2

ストロボ調光範囲：FULL~1/512 1/10EVステップ(1EV/0.5EVステップ)

仕様

品名	CAPA-2400CQ 電源部														
定格電圧	AC100V±10% / 200V±10% (自動切換) 50 / 60Hz	色温度調整	色温度調節スイッチ(1・2COLOR)による±300K 100Kステップ												
ブレーカー容量	(100V)ノーマル：20A クイック：30A (200V)ノーマル：10A クイック：15A	モデリングランプ定格	100V 250W×2(100V / 200V 共通)												
ヒューズ定格	(100V)ストロボ：25A モデリング：7A (200V)ストロボ：12A モデリング：7A	モデリング調光モード	100%点灯(CONST) / 出力連動調光(VARI)※1／消灯(OFF) 各灯モデリングON/OFFスイッチあり ※1 モデリングランプはストロボ出力2400Wsのとき100%の明るさとしてストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定です。												
最大出力	2400Ws	充電時間(FULL)	クイック：1.2秒 ノーマル：2.0秒(100V / 200V 50 / 60Hz共通)												
出力コネクター数	2(CXタイプコネクター)	閃光時間(FULL)	1/580(推奨ヘッド使用時)												
推奨ヘッド	CAX-32CQ H	連続発光回数	シンクロコード使用時：10発/秒(光量4.7Ws) RS-C使用時：8発/秒(光量4.7Ws) ※ご使用になる電源環境により同期しない場合があります。												
出力配分(Ws)	出力配分(Ws)は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより、下図のように配分されます。 <table border="1"><thead><tr><th>コネクタ番号</th><th>①</th><th>②</th></tr></thead><tbody><tr><td>1灯</td><td>2400</td><td>-</td></tr><tr><td>1灯</td><td>-</td><td>1200</td></tr><tr><td>2灯</td><td>1200</td><td>1200</td></tr></tbody></table>	コネクタ番号	①	②	1灯	2400	-	1灯	-	1200	2灯	1200	1200	パネルライト	あり(スイッチ付)
コネクタ番号	①	②													
1灯	2400	-													
1灯	-	1200													
2灯	1200	1200													
各灯スイッチ	ストロボ、モデリングランプON/OFF	サウンドモード	充電中音(CHG) / 完了音(READY) / OFF												
ストロボ調光方式	2回路独立シリーズカット調光・電圧調光	シンクロソケット	ホーンジャックタイプ×2												
ストロボ調光範囲	エンコーダーと出力コネクターの配分による FULL~1/512 1/10EVステップ (ツマミ押し回し 1EVステップ又は0.5EVステップ)	シンクロ電圧	12V												
ストロボ調光ステップ切換え	ツマミ押し回し時のストロボ調光ステップ切り換え： *ストロボ調光ステップ切換えスイッチ(STEP)長押しで1EVステップ 又は0.5EVステップに切り換え	フォトセル	内蔵(スイッチ付)												
出力表示	デジタル表示 表示モード切換スイッチ(Ws/Wv/SPEED)を押すごとに Ws、Wv、閃光時間表示(SPEED)に順次切替え ■ Ws表示モード(4桁デジタル表示/OFF表示あり) ● 出力コネクター1(1灯)：2400~9.4Ws / (2灯)：1200~4.7Ws ■ Wv表示モード(3桁デジタル表示/OFF表示あり) ● 出力コネクター1(1灯)：10.0~2.0Wv / (2灯)：9.0~1.0Wv ● 出力コネクター2(1灯又は2灯)：9.0~1.0Wv ■ SPEED表示モード(分数分母5桁)：1/370~1/10310	無線制御機能	1. RS-Receiver II(専用コネクター×1) 2. AirMac Express(Wi-Fiルーター)経由で RC-System(iOS)による制御 3. Air Mac Express経由でWeb版による制御 (Wi-Fiルーターとの通信環境がスタンバイされるとWi-Fi通信表示点灯)												
		無線シンクロ	RS-Receiver II(専用コネクター×1) 使用周波数：2.427GHz~2.457GHz												
		ディスチャージ機能	内蔵												
		不発光警報	該当出力表示点滅とブザー連続音												
		過熱警報	過熱警報表示(HEAT)点滅とブザー連続音												
		ヘッドケーブル保護機能	内蔵 充電モードがクイック(QUICK)で作動 ヘッドケーブル異常発熱時にQUICK表示が点滅し、充電モードをノーマル(NORMAL)に自動切換												
		クーリングファン	内蔵(温度検出によりON/OFF自動切換)												
		寸法	295.3(W) × 212(D) × 300.5(H) mm ※取手突起含まず												
		重量	12.5kg												



2灯ヘッドセット

003087	CAPA-2400CQ電源部	1
013114	CAX-32CQヘッド	2
123313	ハロゲンランプ 250W	2
121100	CX-C リフレクター(180φ)	2
121200	CX-C リフ用プロテクター	2
232071	RS-Controller	1

付属品：ACコード、CR-シンクロコード5m(ホーンジャックタイプ)、RS-Receiver II、CAX-ヘッドコード5m×2、専用ルーター

ワイヤレスリモコン、タブレット、PCの3WAYコントロール

ワイヤレスシンクロ&コントロール

別売の「RS-Controller」を利用することでストロボのワイヤレスシンクロ&コントロールが可能。最大6台、6灯までのON/OFFに加え、通常1/10EVステップ、スイッチ長押しで1EVステップの自在な調光が設定できます。なお、「RS-Controller」に対応したストロボであれば、マルチハードでの一括操作にも対応します。



[232071]
RS-Controller
27,000円(税別)


タブレット(iPad)コントロール

お使いのタブレット(iPad)に専用アプリ「RC-System」をインストールすることで最大8台、16灯までのON/OFF、調光設定とライティングデータの登録がタッチパネル操作で行えます。



PCコントロール

Macintosh/Windows PCからのコントロールに対応。ブラウザ『Google Chrome』によるWebアクセスで個別の遠隔制御ができます。



出力表示の切り替えが可能

Ws表示はもちろん、グローバル標準のWv表示、さらにはSPEED(閃光時間)表示の切り替えが容易に行えます。



Ws表示



Wv表示



SPEED表示

安定した色温度を実現

FULL(2400Ws)～1/512(4.7Ws)のレンジで安定した色温度を実現。また、2回路独立で色温度の調整ができます。

高速閃光&秒間10発以上の高速連写

高速閃光で1秒に10発以上の高速連写が可能です(4.7Ws)。路独立で色温度の調整ができます。

[推奨ヘッド] CAX-32CQヘッド



[13114]145,000円(税別)
付属品：CAX-ヘッドコード5m