

付属のRSミニレシーバーでワイヤレスシンクロの撮影を実現
1台で3灯それぞれの調光ができ、ロケにも最適な
スタイリッシュデザインのハンディタイプ電源部



CS-2400T-RS [003037]

最大出力：2400Ws

コネクタ数：3

ストロボ調光範囲：FULL~1/8 (3絞り) 1/10 EVステップ(クリック)
シフトスイッチにて、全体を1EVおよび2EV下げる

RSミニレシーバーでワイヤレスシンクロの撮影を実現

出力配分とシフトスイッチの組合せで
ワイドで高精度な調光が可能!

ライティングに優しい3回路独立調光!

シリーズカット調光なので速い閃光時間と
安定した色温度を実現!



RSミニレシーバー
[232029] (付属)

RS-発信器からストロボをシンクロ発光させることが出来るレシーバーです。



RS-発信器
[232025] (別売)

カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送り、ストロボを発光させます。



細かな調光が可能な シフトスイッチ

FULL (フル)、HALF (1/2)、QUARTER (1/4) で最大出力を調整し各出力バリエーターでコントロールすることにより、最小12Wsまでの極めてきめ細かな調光を実現します。

仕様

品名	CS-2400T-RS 電源部			
型式	CS-2400TRS			
定格電圧	AC100V±10% (50/60Hz)			
ヒューズ定格	ストロボ:15A 2本/モデリング:8A 1本			
出力コネクタ数	3 (CXタイプコネクタ)			
最大出力	2400Ws			
推奨ヘッド	CB-25H			
出力配分 (FULL)	出力配分は出力コネクタ感知方式で使用する出力コネクタにより、下図のように配分されます。			
		①	②	③
	1灯	2400Ws	-	-
	1灯	-	1200Ws	-
	1灯	-	-	400Ws
	2灯	1200Ws	1200Ws	-
	2灯	2000Ws	-	400Ws
2灯	-	800Ws	400Ws	
3灯	1200Ws	800Ws	400Ws	
充電時間 (秒)	クイック (QUICK) 50Hz:3.5秒 60Hz:3.0秒 / スロー (SLOW) 50Hz:5.0秒 60Hz:4.4秒 充電時間は使用するAC電源の周波数によって異なります。			
ストロボ調光方式	3回路独立シリーズカット調光 電圧調光 (シフトスイッチ操作時)			
ストロボ調光範囲	FULL~1/8 (3絞り) 1/10 EVステップ (クリック) シフトスイッチにて、全体を1EVおよび2EV下げる			
出力表示	デジタル表示			
モデリング調光	1. (VARI) ※ 出力連動調光 / 2. (OFF) 消灯 / 3. (CONST) 100%点灯 ※ モデリングランプはストロボ出力2400Wsのとき、100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定。			
シンクロソケット	ホーンジャックタイプ × 2 / RSミニレシーバー接続コネクタ × 1			
シンクロ電圧	DC12V			
フォトセル	内蔵 (スイッチ付)			
充電サウンド	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)			
不発光警報	該当する出力表示点滅とブザーによる連続音 ※ 充電完了前に発光操作をすると警報がでます。			
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音			
クーリングファン	内蔵			
寸法	245 (w) × 238.5 (h) × 158.5 (d) mm ※ 取手含まず			
重量	6.5kg			




2灯ヘッドセット

- 003037 CS-2400T-RS 電源部 …… 1
- 013105 CB-25ヘッド …… 2
- 123313 ハロゲンランプ 250W …… 2
- 121146 CLX-25Hリフレクター (110φ) …… 2
- 122471 ブケース CB用 …… 1

付属品:ACコード(5m)×1、CR-シンクロコード(5m)×1、RSミニレシーバー×1

ライティングに便利な 出力配分

コネクタ感知方式により、各ヘッドの出力バリエーションが豊富になります。シフトスイッチと出力バリエーターの組み合わせにより2400Ws~12Wsまでの幅広い光量調整が可能です。



ワイヤレスシンクロ 受信機

RSミニレシーバー (付属) とRS-発信器 (別売) の組み合わせで、煩わしいシンクロコードの取り回しに悩まされることなくワイヤレスシンクロ撮影が可能となります。

