

コンパクトサイズの3回路独立調光電源部

400Ws (FULL) ~ 6Ws (1/64) までのワイド調光に加え

RSミニレシーバー (別売) とRS-発信器 (別売) でワイヤレスシンクロの撮影を実現



S-444D-RS [001701]

最大出力 : 400Ws

コネクタ数 : 3

ストロボ調光範囲 : FULL~1/64 (6EV) 1/6EVステップ1EVステップ)

3回路独立調光

既存の電源棚に2台置きが可能
狭いスペースでも設置できます

400Ws (FULL) ~
6Ws (1/64) までのワイド調光



ワイヤレスシンクロ装置で、スタジオ内はコードレスですっきり

RSミニレシーバー
[232029] (別売)

専用コネクタに接続することで、「RS-発信器」(別売) を利用した無線シンクロ撮影に対応。



RS-発信器
[232025] (別売)

カメラに装着してシンクロ信号をRSミニレシーバーに送り、ストロボを発光させます。

仕様

品名	S-444D-RS 電源部	
定格電圧	AC100V±10% 50 / 60Hz	
ブレーカー容量	20A	
ヒューズ定格	ストロボ	15A
	モデリングランプ	4A ※モデリングランプ総合計400Wまで
最大出力	400Ws × 3回路	
充電時間 (50 / 60Hz)	400Ws × 3回路 2.6 秒 (200Ws×3回路時 1.5 秒)	
出力灯数	3灯 (Sタイプ)	
出力表示	デジタル表示	
各灯スイッチ	ストロボ、モデリングランプを ON / OFF	
ストロボ調光方式	3回路セパレート出力 電圧調光	
各灯調光範囲	FULL~1/64 (6EV) 1/6EVステップ (出力バリエーター長押しで1EVステップ)	
モデリング調光モード	CONST (100%点灯) / VARI (出力連動調光) / OFF	
シンクロソケット	フロントパネル ホーンジャックタイプ×1 リアパネル ピンジャック×2	
シンクロ電圧	DC12V	
無線シンクロ	RSミニレシーバー接続コネクタ×1	
サウンドモード	充電完了音 (READY) / 充電中音 (CHG) / 消音 (OFF)	
フォトセル	なし	
不発光警報	該当する出力表示点滅とブザー連続音	
過熱警報	ACパイロットランプ点滅とブザー連続音	
クーリングファン	内蔵	
寸法	222 (w) × 164 (h) × 350 (d) mm	
重量	約6.0kg	

※本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。この仕様は 2026 年 01 月現在のものです。

推奨ヘッド



S-6ヘッド
[13122]

CXタイププリフレクター対応のSタイプスタジオヘッド。

H-10Nヘッド
[013036]
(受注生産)



SUタイププリフレクター対応のSタイプスタジオヘッド。

